



TXA112



**Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

Anzahl Module 4

**Elektrischer Strom**

Ausgangsstrom 640 mA

**Konnektivität**

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

**Spannung**

Ausgangsspannung 28 - 32 V

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

**Konnektivität**

Anschlussart quickconnect

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Spannungsversorgung**

Versorgungsspannung 230 V AC

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja