



HAGER-SAFERA-SENSE-BT-WIFI-KIT-PCU6.3-F



Herdwächtersensor m. Funk-Abschalteinheit + potentialfr. Schaltausgang, 400V AC

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung 400 - 400 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Leistung

Stromverbrauch während des Betriebs 2 VA

Anschluss

Leiterquerschnitt 2,50 - 2,50 mm²

Abmessungen

Höhe 113 mm

Breite 239 mm

Tiefe 42 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 5 - 35 °C

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja