



WL0323

Pulsador persiana, lumina, negro

Características técnicas

Corriente eléctrica

| | |
|--------------------------|------|
| Corriente de conmutación | 10 A |
|--------------------------|------|

Instalación, montaje

| | |
|------------|-----------|
| Montaje en | Empotrado |
|------------|-----------|

Tensión

| | |
|------------------|-------|
| Tensión asignada | 250 V |
|------------------|-------|

Frecuencia

| | |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Materiales

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Colour | Negro |
| Código RAL | 9004 |
| Acabado de la superficie | Mate |
| Material | Metal Plástico |
| Tratamiento | Lacado |
| | 0 % |

Identificación

| | |
|------------------------|-----------------|
| Disposición de montaje | Elemento básico |
|------------------------|-----------------|

Conectividad

| | |
|-----------------|--|
| Tipo de montaje | Montaje de garra Conexión con tornillos |
|-----------------|--|

Controles e indicadores

| | |
|------------------|---|
| Número de teclas | 2 |
|------------------|---|

Dimensiones

| | |
|------------------------|------------|
| Dimensiones | 71 x 71 mm |
| Profundidad de montaje | 26 mm |

Seguridad

| | |
|---------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP20 |
| Resistencia al impacto IK | IK05 |

Arquitectura

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Elemento de control/operación | Doble pulsador |
|-------------------------------|----------------|

Corriente eléctrica

| | |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 10 A |
|----------------------------|------|

Texto

| | |
|-----------------|--|
| Tipo de montaje | Con garras de expansión Para fijación atornillada |
| Iluminación | Sin lámpara de neón |