



BDH363E

Bloc différentiel 3P 63A 30mA type A HI

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|--|-------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
| Courant différentiel assigné I _{dn} | 30 mA |

Architecture

| | |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 3 |
|-----------------|---|

Sécurité

| | |
|-----------------------------------|------|
| Type de protection différentielle | A HI |
|-----------------------------------|------|

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 3 |
|-------------------|---|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Puissance

| | |
|---|-------|
| Puissance dissipée totale sous I _N | 9,7 W |
|---|-------|

Installation, montage

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Couple de serrage | 2,90 - 2,90 Nm |
| Couple de serrage nominal borne basse | 2,90 - 2,90 Nm |

Endurance

| | |
|--|------|
| Endurance électrique en nombre de cycles | 2000 |
| Endurance mécanique nombre de manœuvres | 2000 |

Tension

| | |
|--|--------|
| Tension nominale d'isolement U _i | 500 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs U _{imp} | 4000 V |

Raccordement

| | |
|---|------------------------|
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide | 1 - 25 mm ² |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple | 1 - 16 mm ² |

Connectivité

| | |
|---|---------------|
| Alignement des bornes basses pour produits modulaires | Borne alignée |
|---|---------------|

Dimensions

| | |
|------------|----------|
| Hauteur | 70 mm |
| Largeur | 52,50 mm |
| Profondeur | 92 mm |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|