



TR131N

Acoplador de media RF KNX branco

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento do bus 30 - 30 V

Conetividade

Protocolo Radiofrequência Rádio KNX

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS
easy
quicklink

Potência

Consumo de corrente 4 mA

Segurança

Índice de proteção IP IP30

Frequência

Frequência 868300000 - 868300000 Hz

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 0 - 45 °C

Controlos e indicadores

Com sinalizadores LED Sim

Conexão

Tipo de conetor Terminal de ligação

Tipo de conector/ficha Botão de pressão/interruptor

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim