



WXF116

### Cargador USB C+C 20W, lumina

#### Características técnicas

##### Capacidad

Número de módulos

2

##### Conectividad

Tipo de conector/enchufe

Borne de tornillo

##### Dimensiones

Altura

45 mm

Anchura

45 mm

Profundidad

37 mm

Profundidad de montaje

32 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado

32 mm

##### Equipo

Número de salidas

2

##### Accesorios

Con microfusión

No

Tiene campo de etiquetado

No

##### Materiales

Colour

Negro

Código RAL

9010

##### Tensión

Tensión de salida

5 - 12 V

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada

3 A

Corriente de salida

3000 mA

##### Texto

Conectores enchufable/terminales

Con 2 tomas USB tipo C

##### Sostenibilidad

Sin halógenos

Sí

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí