



K96Q

Borne 1,0 - 16mm<sup>2</sup>, pour barre cuivre 12-40x5mm, pour câble en cuivre

### Caractéristiques techniques

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1 - 16 mm <sup>2</sup>

#### Installation, montage

Couple de serrage	3 - 3 Nm
-------------------	----------

#### Dimensions

Largeur/épaisseur du jeu de barres	5 - 5 mm
Profondeur	25.50 mm

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	180 A
-------------------------	-------

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui